SENCOR®

SWS 12500

2025



EN • User Manual	Wifi installation instructions and WUnderground account settings, Weathercloud and firmware update.
CZ ■ Uživatelská příručka	Instalační návod funkce Wifi a nastavení účtů WUnderground, Weathercloud a aktualizaci firmwaru.
SK = Používateľská príručka	Inštalačný návod funkcie Wi-Fi a nastavenie účtov WUnderground, Weathercloud a aktualizácia firmvéru.
HU ■ Felhasználói kézikönyv	Wifi funkció telepítési utasítások, valamint a WUnderground, Weathercloud fiókbeállítások a firmware frissítéséhez.
PL ■ Podręcznik użytkownika	Instrukcja konfiguracji Wi-Fi, ustawienia kont WUnderground, Weathercloud oraz aktualizacji firmware.

OBSAH

PŘIPOJENÍ KONZOLY K WI-FI	2
STÁHNĚTE SI KONFIGURAČNÍ APLIKACI WSLINK	2
KONZOLA V REŽIMU PŘÍSTUPOVÉHO BODU	2
PŘIDEJTE VAŠI KONZOLU DO WSLINK	3
NASTAVTE NOVOU KONZOLU POMOCÍ WSLINK	4
NASTAVENÍ METEOROLOGICKÉHO SERVERU	5
KALIBRACE	6
FIRMWARE	7
VYTVOŘTE SI ÚČET NA METEOROLOGICKÉM SERVERU A PŘIDEJTE VAŠI STANICI	7
PRO WEATHER UNDERGROUND (WU)	7
PRO WEATHERCLOUD (WC)	10
ZOBRAZENÍ VAŠICH METEOROLOGICKÝCH ÚDAJŮ NA WUNDERGROUND	12
ZOBRAZENÍ ŽIVĚ PŘENÁŠENÝCH ÚDAJŮ LIVE WUNDERGROUND A WEATHERCLOUD	13
ZOBRAZENÍ METEOROLOGICKÝCH ÚDAJŮ POMOCÍ APLIKACE WSLINK	14
ÚDRŽBA	15
AKTUALIZACE FIRMWARU	15
POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ	
LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	16

PŘIPOJENÍ KONZOLY K WI-FI

STÁHNĚTE SI KONFIGURAČNÍ APLIKACI WSLINK



Pro připojení konzoly k Wi-Fi si musíte z některého z následujících odkazů stáhnout konfigurační aplikaci "WSLink" naskenováním QR kódu nebo vyhledáním "WSLink" v obchodě App Store nebo Google Play.



App Store



Google Play

Aplikace WSLink je nezbytná pro připojení konzoly k Wi-Fi a internetu, nastavení meteorologického serveru, provádění kalibrace snímačů a aktualizaci firmwaru.

POZNÁMKA:

- Aplikace WSLink umožňuje pouze konfiguraci. Nepoužívá se pro dálkové zobrazení vašich meteorologických údajů.
- Aplikace WSLink může být změněna a aktualizována.

KONZOLA V REŽIMU PŘÍSTUPOVÉHO BODU

 Po prvním zapnutí konzoly se na LCD displeji konzoly zobrazí blikající "AP" a ikona "AP" pro signalizaci přepnutí do režimu AP (Access Point – Přístupový bod) a své připravenosti k nastavení Wi-Fi. Pro ruční přepnutí do režimu AP můžete rovněž stisknout a 6 sekund podržet tlačítko [SENSOR / WI-FI].



Režim AP konzoly

PŘIDEJTE VAŠI KONZOLU DO WSLINK

Otevřete aplikaci WSLink a postupujte podle níže uvedených kroků pro přidání vaší konzoly do WSLink.



 Při prvním připojení musíte při připojování k tomuto zařízení vybrat "No Internet connection" (Žádné připojení k internetu).

 Pokud se váš smartphone nemůže ke konzole připojit, vypněte prosím ve vašem smartphonu mobilní data/síť a zkuste to znovu.

NASTAVTE NOVOU KONZOLU POMOCÍ WSLINK

Aplikace vás provede nastavením pomocí níže uvedených kroků.



(e) Stránka Wi-Fi

Network (Síť): vyberte síť Wi-Fi (SSID routeru) pro připojení. Password (Heslo): zadejte heslo k Wi-Fi.

Other WI-FI network (Jiná síť Wi-Fi): nastavení na skrytou síť Wi-Fi. Next (Další): přechod na stránku "Edit Device" (Úprava zařízení).

(j) Smazání vaší konzoly

Pro odstranění zařízení z aplikace přejeďte s ikonou konzoly doleva a klepněte na koš.



< Edi	t Device	
••		- 0
Device name		
PWS-330035		
Time setting		
Time server	time.n	ist.gov >
Time zone	7	+1:00 >
Location for sunr	ise i sunset	9
Latitude	0.0000	North
Longitude	0.0000	East
MAG	A A-11-PP	
MAC	AA. 11.66	
	Next	

(f) <u>Stránka Edit device (Úprava zařízení)</u> Device name (Název zařízení): Vytvořte název pro vaše zařízení.

Time server (Časový server): vyberte časový server

Time Zone (Časové pásmo): vyberte časové pásmo

Location (Umístění): v případě potřeby zadejte vaše umístění.

Nexť (Další): přechod na stránku "Weather server" (Meteorologický server).



(i) <u>Stránka Your Device (Vaše</u> zařízení)

Vaše nastavení je nyní dokončeno. V případě potřeby můžete kdykoli klepnout na ikonu konzoly a podle postupu provést nastavení konzoly.



(g) <u>Stranka Weather server</u> (<u>Meteorologický server</u>) Weather Underground: podívejte se prosím na část 1.5 (c1). Weathercloud: podívejte se prosím na část 1.5 (c2). Other server (Jiný server): podívejte se prosím na část 1.5 (c3). Next (Další): přechod na stránku "Settinos" (Nastavení).

 Settings

 Wi-Fi

 Edit device

 Veather server

 Calibration

 Firmware

(h) <u>Stránka Settings (Nastavení)</u> Toto je hlavní stránka vaší konzoly; můžete otevřít i jinou stránku nastavení pro nastavení vaší konzoly.

Po dokončení nastavení klepněte na "Confirm & Exit" (Potvrdit a ukončit) pro ukončení režimu AP.

NASTAVENÍ METEOROLOGICKÉHO SERVERU



Na stránce nastavení klepněte na "Weather server" (Meteorologický server).

✓ Weather server
Weather Underground
Station ID
Station key
ø
Upload 💽
*You need to first register your device at Weather Underground (wunderground.com). Then enter the Station ID and Key obtained and tap "Save".
Save

(c1) <u>Nahrajte vaše meteorologické</u> údaje na Weather Underground

- Zaregistrujte na wunderground. com účet a meteorologickou stanici podle postupu v části 2.1
- Zadejte Station ID (ID stanice) a Station key (Klíč stanice) získané z wunderground.com
- Povolte (nebo zakažte) nahrávání.
- 4. Klepněte na "Save" (Uložit).



(b) Vyberte meteorologický server

✓ Weather server
Weathercloud
Station ID
Station key
Upload
*You need to first register your device at Weathercloud (weathercloud.net). Then enter the Station ID and Key obtained and tap "Save".
Save
c2) <u>Nahrajte vaše meteorologické</u> <u>údaje na Weathercloud</u> Zaregistruite na Weathercloud

- Zaregistrujte na Weathercloud. net účet a meteorologickou stanici podle postupu v části 2.2
- podle postupu v části 2.2 2. Zadejte Station ID (ID stanice) a Station key (Klíč stanice) získané z Weathercloud.net
- 3. Povolte (nebo zakažte) nahrávání.
- 4. Klepněte na "Save" (Uložit).

✓ Weather server	
Other Server	
URL	
Station ID	
Station key	Možnosti výběru:
ø	- 12 sekund - 15 sekund
Upload interval	 – 1 minuta - 5 minut
1 minute 🕹	
API type	
WUnderground API V	
MAC AA: 11: BB: XX: YY: ZZ	 Moznosti vyberu: WUnderground
Upload	- WSLink API
Save	

- (c3) Nahrávání na zákaznický server (volitelné)
- 1. Připravte si zákaznický server založený na WUnderground nebo WSLink API
- Zadejte URL address (URL adresa), Station ID (ID stanice) a Station key (Klíč stanice) zákaznického serveru.
- 3. Vyberte interval nahrávání a typ API
- 4. Povolte (nebo zakažte) nahrávání.
- 5. Klepněte na "Save" (Uložit).

KALIBRACE



POZNÁMKA:

- Kalibrace většiny parametrů není vyžadována; výjimkou je parametr Relative Pressure (Relativní tlak), který musí být zkalibrován vůči hladině moře, aby byly zohledněny vlivy nadmořské výšky.
- Pokud jde o teplotu a tlak, bude tato aplikace vždy počítat a konvertovat kalibrační hodnotu ve °C a hPa.

FIRMWARE



VYTVOŘTE SI ÚČET NA METEOROLOGICKÉM SERVERU A PŘIDEJTE VAŠI STANICI

Tato konzola umožňuje pomocí Wi-Fi routeru nahrávat meteorologické údaje na Weather Underground, Weathercloud nebo cloudový server třetí strany. Vaše zařízení můžete nastavit pomocí níže uvedených kroků.

POZNÁMKA:

Přidání webové stránky cloudového serveru a aplikace se může změnit bez předchozího upozornění.

PRO WEATHER UNDERGROUND (WU)

1. Na stránce https://www.wunderground.com klikněte na "**Join**" (Připojit) v pravém horním rohu pro otevření registrační stránky. Pomocí pokynů vytvořte účet.



 Po vytvoření vašeho účtu a dokončení e-mailového ověření se prosím vraťte na webovou stránku WUnderground a přihlaste se. Pak klikněte na "My Profile" (Můj profil) v horní části pro otevření rozbalovací nabídky a klikněte na "My Devices" (Moje zařízení).



 V dolní části stránky "My Weather Station" (Moje meteorologická stanice) klikněte na tlačítko "Add New Device" (Přidat nové zařízení) pro přidání vašeho zařízení.

	Sensor Network	Maps & Radar Severe Weat	ner News & Blogs	Mobile Apps	More \checkmark			My Profile
* Popular Cities	n Francisco, CA Manhatt °C Cloudy //// 16 °C R	an, NY 🛦 🔆 Schiller Park, IL (00 ain 12 °C Partly Cloudy	1176) Boston, MA 18 °C Mostly	Cloudy 🔅	Houston, TX 🔺 C S 20 °C Sunny 1	t James's, Eng 9 °C Cloudy	Search Locations	۵ 🔅
Member S	Settings							
PROFILE	SUBSCRIPTION	HOME & FAVORITES	MY DEVICES	APL	KEYS			
Manage Dev	vices					I		dd New Device
3 DEVICES TOT	AL							
Quality	Name		Status	ID	Key	Туре	Manage	

 V kroku "Select a Device Type" (Vyberte typ zařízení) vyberte v seznamu "Other" (Jiné) a pak stiskněte tlačítko "Next" (Další).

Add a N	ew Device				
TYPE	LOCATION	DETAILS	DONE		
Select a D	evice Type				
(25%
¥.A	Personal Weat	ner Station			
	other		▼ Next		
Cancel	_				

 V kroku "Set Device Name & Location" (Nastavte název a umístění zařízení) vyberte vaše umístění na mapě a pak stiskněte tlačítko "Next" (Další).

Add a New PWS	
Set Device Name & Location	
	50%
Device Location: Address Manual 50 070,14.425 Your Location has been verified and added! Elevation: 24m Lat, Lors 50 070, 14.425 Neighborhoods Propuo Time Zone: Europe/Prague Back Neit	Bernary Breine Poland Poland Organization (1995) Germany Breine Carchia Storeta Carchia Man Carchia Ca

6. Postupujte podle pokynů pro zadání informací o vaší stanici; v kroku "Tell Us More About Your Device" (Řekněte nám více o vašem zařízení) (1) zadejte název vaší meteorologické stanice apod., (2) vyberte "other" (jiné), (3) vyberte "I Accept" (Přijímám) pro přijetí zásad ochrany soukromí Weather Underground, a (4) klikněte na "Next" (Další) pro vytvoření ID a klíče vaší stanice.

	Add a New PWS
	TYPE LOCATION DETAILS DONE
	Tell Us More About Your Device
	75%
	Name: Required name is required
	Give Your Device a Name
	Elevation: [Required)
)	248
	Device Hardware: [Required]
	other •
	Surface Type:
	•
	Height Above Ground:
	Ft. Above Ground
	You Make Our Forecasts More Accurate, We Respect Your Privacy
	Commune to the results online ground community by starting some internationation about yoursel and you serior, the beering international and the provide the experience norm the Weather Underground community. We may also share certain data for commercial purposes, such as your sensor location.
	Learn more about how we take your privacy seriously Required
	C I Accept I Deny
	You must accept the privacy to add a device.
	Email Preferences:
	Vould like to receive PWS notification
	Back Next

7. Poznačte si vaše "Station ID" (ID stanice) a "Station key" (Klíč stanice) pro další krok nastavení.

Registration Complete!		100%
Congratulations! Your personal weather station is now registered with Weather Underground. Ealer the information below to your weather station software. Your PWS Station Inc	Configure Your Software	

 Základní popis aplikace (bod 12 a/b) zobrazuje umístění pro vložení vygenerovaného ID a klíče. Po zadání správných znaků a číslic a pak povolení synchronizace (bod 15) se hodnoty automaticky odešlou do cloudu WUnderground.

Varování: při vkládání znaků prosím zachovejte vygenerovaný formát. Zachovejte velikost písmen.

PRO WEATHERCLOUD (WC)

1. Na stránce https://weathercloud.net zadejte informace v části "**Join us today**" (Připojte se k nám nyní) a pak podle pokynů vytvořte váš účet.



 Přihlaste se do Weathercloud a pak jděte na stránku "Devices" (Zařízení), "Create device" (Vytvořit zařízení) a pak na "+ New" (Nové) pro vytvoření nového zařízení.

weathercloud				삼 Home	😍 Мар	🖯 Databa	ie 📑 Reports	M Plots	Α
Your devices							sagemon	@centrum.cz	
							Profile		
You have no devices.							Devices		
Treate device						1	Settings Upgrade accourt	Free trial	
						S	Priority support		
						C) Sign out		
1									
weathercloud				🚮 Home	😌 Мар	🛢 Datab	ase 📄 Report	s 📈 Plots	0
Your devices									+ New
Status Name	Model	Location	Gallery		Intera	ctions		-	

 Na stránce Create new device (Vytvořit nové zařízení) zadejte všechny informace a vyberte "W100 Series" (Řada W100) ve výběrovém boxu Model* v části "CCL". Ve výběrovém boxu Link type* (Typ odkazu) vyberte "SETTINGS" (Nastavení). Po dokončení klikněte na Create (Vytvořit).

reate new	device			< Baci
c information		Location		
Name *	SENCOR	Country*	Czech Republic 👻	
Model *	W100 ~	State / Province *	Praha 🗸	
Link type *	SETTINGS V	City*	Praha	
Website	www.example.com	Time zone *	(UTC+02:00) Prague v	
Description				
		Coordinates		
			Get coordinates	
		Latitude *	50.0866661	
		Longitude *	14.4205856	
		Elevation	0,0 m	
		Height	0,0 m	
				✓ Create

4. Poznačte si vaše ID a klíč pro další krok nastavení.

•	SENCOR Unlinked	CCL Electronics W100	♥ Praha 50° 5° 11° N 14° 25° 14° E 0.0 m	0 followers 0 views	Settings -
					 View Show on map
	You follow no c	levices.			Dashboard Link device
	📲 Lin	k device	×		
The	link details for your device SENCO	R are provided below:			
Wei	athercloud ID				
Key 83	7e0fc4fce39c870fc449a190a820e	7			
Follo	w the instructions here.				

 Základní popis aplikace (bod 13 a/b) zobrazuje umístění pro vložení vygenerovaného ID a klíče. Po zadání správných znaků a číslic a pak povolení synchronizace (bod 15) se hodnoty automaticky odešlou do cloudu Weathercloud.

Varování: při vkládání znaků prosím zachovejte vygenerovaný formát. Zachovejte velikost písmen.

ZOBRAZENÍ VAŠICH METEOROLOGICKÝCH ÚDAJŮ NA WUNDERGROUND

Pro zobrazení živě přenášených údajů vaší meteorologické stanice ve webovém prohlížeči (PC nebo mobilní verze) prosím navštivte <u>http://www.wunderground.com</u> a pak zadejte ve vyhledávacím poli vaše **"Station ID**" (ID stanice). Vaše meteorologické údaje se zobrazí na další stránce. Můžete se rovněž přihlásit k vašemu účtu a zobrazit nebo stáhnout zaznamenané údaje vaší meteorologické stanice.



Dalším způsobem, jak zobrazit údaje vaší stanice, je zadat do URL pruhu webového prohlížeče následující adresu:

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/XXXX

Namísto XXXX zadejte Weather underground ID vaší stanice pro přímý přístup k zobrazení živě přenášených údajů vaší stanice.

Na webové stránce Weather Underground najdete rovněž podrobné informace o mobilní aplikaci pro Android a iOS.

ZOBRAZENÍ ŽIVĚ PŘENÁŠENÝCH ÚDAJŮ LIVE WUNDERGROUND A WEATHERCLOUD

Zobrazení vašich meteorologických údajů ve Wunderground Přihlaste se k vašemu účtu

Pro zobrazení živě přenášených údajů vaší meteorologické stanice ve webovém prohlížeči (PC nebo mobilní verze) prosím navštivte <u>http://www.wunderground.com</u> a pak zadejte ve vyhledávacím poli vaše **"Station ID**" (ID stanice). Vaše meteorologické údaje se zobrazí na další stránce. Můžete se rovněž přihlásit k vašemu účtu pro zobrazení a stažení zaznamenaných údajů vaší meteorologické stanice.

WEATHER UNDERGROUND Sensor Network Maps & Radar	Severe Weather News & Blogs	; Mobile Apps More 🗸		My Profile		
Popular 🌰 12 °C San Francisco, CA 🌧 16 °C Manhattan, N	A 🔆 13 °C Schiller Park, IL (00	2176) 🎽 20 °C Boston, MA 🔆 22 °C Hous	ton, TX Search Locations	\$		
Active Statement: Potential disruction due to forest fire (See More)						
Prague, Prague, Czech Republic						
≕ 23°	25° 13°	_ €€ ‡‡‡	▓≓\$▓(
Feels like 23 °	@ 0% / 0.00 mm		22° 23° 22° 1 NOON 6PM			

Dalším způsobem, jak zobrazit údaje vaší stanice, je zadat do URL pruhu webového prohlížeče následující adresu:

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/XXXX

Namísto XXXX zadejte Weather Underground ID vaší stanice pro přímý přístup k živému zobrazení údajů vaší stanice.

Zobrazení vašich meteorologických údajů ve Weathercloud

- Pro zobrazení živě přenášených údajů vaší meteorologické stanice ve webovém prohlížeči (PC nebo mobilní verze) prosím navštivte https://weathercloud.net a přihlaste se k vašemu účtu.
- 2. Klikněte na ikonu 🔹 view uvnitř rozbalovací nabídky 🗳 Settings 🕶 vaší stanice.

•	SENCOR Unlinked	CCL Electronics W100	♥ Praha 50° 5° 11° N 14° 25° 14° E 0.0 m	0 followers	Settings -
					View Show on map
	You follow no d	devices.			Dashboard Link device
	Explore map				Link webcams
					🗲 Edit device

 Klikněte na "Current" (Aktuální), "Wind" (Vítr), "Evolution" (Vývoj) nebo "Inside" (Vnitřní) pro zobrazení živě přenášených údajů vaší meteorologické stanice.



ZOBRAZENÍ METEOROLOGICKÝCH ÚDAJŮ POMOCÍ APLIKACE WSLINK

V aplikaci WSLink můžete klepnout na ikonu WUnderground a/nebo Weathercloud v části "**Your Device**" (Vaše zařízení) pro získání přímého přístupu k živě přenášeným meteorologickým údajům na příslušném panelu.



ÚDRŽBA

AKTUALIZACE FIRMWARU

Tato konzola podporuje OTA aktualizace firmwaru. Její firmware může být kdykoli (když je to nezbytné) aktualizován vzduchem pomocí aplikace WSLink.

Postup aktualizace firmwaru

- Nejnovější firmware se stáhne do vašeho smartphonu automaticky, stačí připojit vaši konzolu pro kontrolu verze firmwaru.
- Podle pokynů v aplikaci přeneste soubor OTA ze smartphonu do konzoly
- Po přenosu souboru se konzola začne aktualizovat; doba aktualizace je přibližně 5~10 minut. Během aktualizace se zobrazí průběh (100 znamená dokončeno).
- 4. Po dokončení aktualizace se konzola restartuje.
- Konzola zůstane v režimu AP, abyste mohli zkontrolovat verzi firmwaru a všechna aktuální nastavení. Pro ukončení režimu AP stiskněte tlačítko [SENSOR / WI-FI] a 6 sekund jej podržte.



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

- Během procesu aktualizace firmwaru prosím neodpojujte napájení.
- Zajistěte prosím, aby bylo vaše Wi-Fi připojení stabilní.
- Po spuštění procesu aktualizace nepoužívejte smartphone a konzolu dříve, než bude aktualizace dokončena.
- Během aktualizace firmwaru zastaví konzola nahrávání údajů na meteorologický server. Po úspěšné aktualizaci firmwaru se znovu připojí k vašemu Wi-Fi routeru a nahraje údaje. Pokud se konzola nemůže připojit k vašemu routeru, otevřete prosím aplikaci WSLink a znovu proveďte nastavení.
- Pokud po aktualizaci firmwaru chybí informace o nastavení, zadejte prosím informace o nastavení znovu.
- Proces aktualizace firmwaru představuje potenciální riziko, a proto nemůžeme garantovat jeho 100% úspěšnost. Pokud se aktualizace nezdaří, proveďte ji prosím znovu zopakováním výše uvedeného kroku.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Vyřazený obalový materiál zlikvidujte v místě určeném pro likvidaci odpadů ve vašem bydlišti.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v originální dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické produkty nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Zajistěte správnou likvidaci a recyklaci těchto produktů jejich odevzdáním do příslušných sběrných dvorů. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete také při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správná likvidace tohoto produktu pomáhá chránit cenné přírodní zdroje a zabraňuje poškozování životního prostředí nevhodnou likvidací odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V souladu s národními předpisy mohou být za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu uloženy pokuty.

Pro společnosti v zemích Evropské unie

Pokud chcete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol platí v Evropské unii. Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, vyžádejte si nezbytné informace o správném způsobu likvidace od místního úřadu nebo vašeho prodejce.

CE Tento produkt splňuje příslušné požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na provádění těchto změn.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

FAST ČR, a. s. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SWS 12500 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Kompletní verzi EU prohlášení o shodě najdete na webu: www.sencor.cz



CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Distributor:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

Servisní středisko:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120 FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

CZ – 17

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01